

10/100M Multi Mode F/O Ethernet Dönüştürücü

CFC-1100

Cifocs CFC-1100;

10/100M Multi Mode fiber optik ethernet dönüştürücü, 100Base-Fx multi mode fiber optik ağlar ile 10/100Base-Tx bakır ağlar arasında geçişler için kullanılır.

Paket içeriği, 1 adet CFC-1100, 1 adet 5V DC güç adaptöründen oluşmaktadır.

Özellikler

- Tak-Çalıştır
- IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarına uyumludur.
- Tx portu için half/full duplex transfer modunu otomatik algılar.
- Kolay gözlemlenebilen LED'ler ile ağ aktivitesi gözlemlenebilir.
- 1 adet RJ-45 ve 1 adet Duplex SC konnektör arayüzüne sahiptir.
- Harici 5V DC adaptör ile çalışmaktadır.

Teknik Özellikleri

Dalga Boyu	: 850 nm
Fiber Tipi	: Multi Mode
Menzil	: 2 km
Min. Tx Gücü	: -19.0 dBm
Max. Tx Gücü	: -14.0 dBm
Hassasiyet	: ≤ -13.0 dBm
Çalışma Voltajı	: 5V DC
Çalışma Sıcaklığı	: 0 / +50 °C
Nem	: %5 / %90 (yoğunlaşmayan)
Boyutlar	: 94 x 70 x 26 mm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
OPT-001	CFC-1100	Cifocs CFC-1100 10/100M Multi Mode 2km, SC DX F/O Ethernet Dönüştürücü